



# Commandes et accessoires ZXP399 DMX

## ZXP399 standalone controller 12V DMX

Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 CC V, IP20 | Protection des doigts, Oui, Noir

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage d'architecture et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX sur un seul déploiement sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Largeur totale	
Tension d'entrée	12 CC V		193 mm
Fréquence linéaire	- Hz		
Mécanique et boîtier		Hauteur totale	
Longueur totale	277,6 mm		66 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	66 x 193 x 278 mm
		Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Couleur des accessoires	Noir

## Commandes et accessoires ZXP399 DMX

Poids net (pièce)	0,749 kg
<b>Approbation et application</b>	
Marquage CE	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	ZXP399 standalone controller 12V DMX
Nom de produit complet	ZXP399 standalone controller 12V DMX
Full EOC	871951494687399

Code de commande	911401756632
Code 12NC	911401756632
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514946873
Conditionnement par carton	2
EAN/UPC - Boîte	8719514946873

### Schéma dimensionnel

