



Outdoor Multisensor pomaga oszczędzać dodatkową energię i ogranicza zanieczyszczenie światłem. Ponadto zwiększa bezpieczeństwo i poprawia samopoczucie mieszkańców Twojego miasta.

Czujnik zewnętrzny Philips Outdoor Multisensor jest produktem posiadającym certyfikat Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B, który zawiera wiele trybów wykrywania w jednym urządzeniu, aby obsługiwać różne aplikacje inteligentnego miasta. Produkt podłącza się do dolnej strony opraw oświetleniowych za pomocą gniazda Zhaga Book 18. Czujnik zewnętrzny można zamontować na oprawie oświetleniowej z sterownikiem LED DALI (SR/D4i). Może działać samodzielnie lub w lokalnej sieci z wieloma multisensorem. Konfiguracja czujników i grupowanie czujników, a także aktualizacje oprogramowania układowego są wykonywane za pomocą aplikacji mobilnej Philips

Outdoor Multisensor. OMS może być również używany w połączeniu z oświetleniem ulicznym podłączonym do sterownika LED DALI (SR/D4i).

## Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	- Hz
Prąd wejściowy (Nom)	0.015 A

## Mechanika i korpus

Waga netto (szt.)	0,105 kg
-------------------	----------

## Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -40°C do +70°C

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Pełna nazwa produktu	LRI8135/00 Outdoor Multisensor
Full EOC	871951438259600
Kod zamówienia	38259600
Materiał Nr (12NC)	913701057803
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/ opakowanie	8719514382596
Numerator - Packs per outer box	45
EAN/UPC – Opakowanie	8719514382619