



# Maxos tilbehør

## 9MX056 EC7

Maxos tilbehør, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS

Drejebeslaget er en alsidig mekanisk tilslutningsenhed til Maxos lyslinjerne TL-D og TL5, der gør det muligt at variere vinklerne mellem lyslinjerne. Minimumsvinklen er 45 grader. På grund af sit attraktive design bruges det ofte på anvendelsesområder som butikker, skoler og museer. Op til fire lyslinjer kan kobles på et drejebeslag. Kabinettet er lavet af hvid- eller sølvlakeret plastic, og de inderste bæreelementer er af stål. Om nødvendigt kan drejebeslaget omfatte lysstyringssensorer, højttalere osv. Det er fabriksmonteret med et justerbart hurtigt nedhæng med en 1,25 m stålwire. Et særligt koblingsstykke (9MX056 CP-SD WH/SI) pr. armaturkassesektion er påkrævet for at forbinde armaturkassen til drejebeslaget. Elektriske komponenter til netgennemsløjfning skal bestilles efter behov.

### Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mekanik og armaturhus	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Farve på tilbehør	-
Nettovægt (stykke)	0,006 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	9MX056 EC7
Det fulde produktnavn	9MX056 EC7
Full EOC	403073213179200
Ordrekode	910605019226
Materialenr. (12NC)	910605019226
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	4030732131792
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	4030732131792
Produktseriekode	9MX056 [ACC MAXOS]