



Den udendørs multisensor bidrager til yderligere energibesparelser og minimerer lysforurening. Samtidig øger den sikkerheden og fremmer borgernes trivsel i byområdet.

Signify Udendørs Multisensor er en certificeret Zhaga-D4i DALI-enhed af typen Part 351 Type B, der giver mulighed for forskellige intelligente byapplikationer ved at kombinere flere sensorfunktioner i én enhed. Denne innovative enhed tilsluttes nemt til bunden af gadelygtearmaturer via Zhaga Book 18-socketgrænsefladen. Med en kompatibel DALI LED-driver (SR/D4i) kan sensoren fungere enten selvstændigt eller indgå i et lokalt netværk med flere multisensorer. Opsætning af sensorer, gruppering og firmwareopdateringer kan nemt udføres via den brugervenlige Signify Outdoor Multisensor mobil-app. Derudover kan OMS også integreres med tilsluttede gadelygter, der har en kompatibel DALI LED-driver (SR/D4i).

## Drift og el

Linjefrekvens	- Hz
Indgangsstrøm (nom.)	0.015 A

## Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	0,105 kg
--------------------	----------

## Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-40 til +70 °C

## Produktdata

Ordreproduktnavn	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Det fulde produktnavn	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Full EOC	871951438259600
Ordrekode	913701057803
Materialenr. (12NC)	913701057803
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514382596
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	45
EAN/UPC – kasse	8719514382619