



El Multisensor exterior le ayudará a ahorrar energía adicional y limitar la contaminación lumínica. Además, aumentará la seguridad y el bienestar humano en su ciudad.

Philips Outdoor Multisensor es un producto certificado Zhaga-D4i DALI Parte 351 Tipo B que contiene múltiples modalidades de detección en un solo hardware para admitir diferentes aplicaciones de ciudades inteligentes. El producto se conecta a la parte inferior de las luminarias de alumbrado público a través de la interfaz de enchufe Zhaga Book 18. El Outdoor Multisensor se puede montar en una farola con un controlador LED DALI (SR/D4i). Puede operar de forma independiente o en red local con múltiples sensores múltiples. la configuración del sensor y la configuración de la agrupación de sensores, así como las actualizaciones de firmware, se realizan a través de la aplicación Philips Outdoor Multisensor Mobile. El OMS también se puede utilizar en combinación con una farola conectada con un controlador LED DALI (SR/D4i).

## Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	- Hz
Corriente de entrada (nominal)	0.015 A

## Mecánica y carcasa

Peso neto (pieza)	0,105 kg
-------------------	----------

## Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 a +70 °C

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Nombre del producto completo	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Full EOC	871951438259600
Código del pedido	913701057803
N.º de material (12NC)	913701057803
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514382596
Numerador: paquetes por caja externa	45
EAN/UPC - Caja	8719514382619