



Met de Multisensor voor buiten kun je extra energie besparen en de lichtvervuiling beperken. Daarnaast verhoogt deze de veiligheid en het gevoel van welzijn in je stad.

De Philips Outdoor Multisensor is een Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B-gecertificeerd product, dat meerdere sensormodules bevat in de hardware, ter ondersteuning van verschillende smart city-toepassingen. Het product is onder aan de straatlampen te verbinden via de Zhaga Book 18-aansluitbusinterface. De Outdoor Multisensor kan op een straatlamp worden gemonteerd met een DALI LED-driver (SR/D4i). Het kan op zichzelf werken of lokaal in een netwerk met meerdere multisensors. De sensorconfiguratie en groepering van de sensors, evenals de firmwareupdates, worden uitgevoerd via de Philips Outdoor Multisensor Mobile app. De OMS kan ook worden gebruikt in combinatie met een verbonden straatlamp via een DALI LED-driver (SR/D4i).

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsstroom (nom.)	0.015 A

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,105 kg
-------------------------	----------

## Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +70 °C

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Volledige productnaam	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Full EOC	871951438259600
Bestelcode	8719514382596
Materiaalnr. (12NC)	913701057803
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/ behuizing	8719514382596
Numerator - Dozen per buitendoos	45
EAN/UPC - Case	8719514382619