



O Multisensor externo ajuda a economizar energia adicional e limitar a poluição luminosa. Além disso, ele aumentará a segurança e o bem-estar humano em sua cidade.

O Multisensor externo Philips é um produto certificado Zhaga-D4i DALI Parte 351 Tipo B que contém várias modalidades de detecção em um único hardware. Oferece suporte a diferentes aplicações em cidades inteligentes. O produto se conecta à parte inferior das luminárias de rua por meio da interface de soquete Zhaga Book 18. O Multisensor externo pode ser montado em um poste de luz com um driver para LED DALI (SR/D4i). Ele pode operar de forma independente ou em rede local com vários multisensores. A configuração do sensor e a configuração do agrupamento de sensores, bem como as atualizações de firmware, são feitas por meio do aplicativo móvel para Multisensor externo Philips. O OMS também pode ser utilizado em combinação com uma iluminação de rua conectada com um driver LED DALI (SR/D4i).

Dados elétricos e de operação

Line Frequency	- Hz
Corrente de entrada (Nom.)	0.015 A

Dados mecânicos e de compartimento

Peso líquido (peça)	0,105 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 70 °C

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Nome do produto completo	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Full EOC	871951438259600
Descrição do código local	SENSOR LRI8135/00OUTDOORSENSOR BUNDL
Código de encomenda	913701057803
Nº do material (12NC)	913701057803
Código local	913701057803
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514382596
Numerador SAP – Embalagens por exterior	45
EAN/UPC - caixa	8719514382619